

Luminaire

UP LED EXIT DF 30M SA 1H (BANDIERA).Batt. NiCd 3,6v 1,5Ah

B4321



UP LED EXIT DF 30M SA 1H (BANDIERA).Batt. NiCd 3,6v 1,5Ah

	B4321
Fonction	Marquage d'itinéraire de secours
Avec pictogramme	Oui
Système d'alimentation de secours	Décentralisé (batterie individuelle)
État des accus	Lithium-ion
Type de batterie lithium-ion	Lithium fer phosphate (LiFePO4)
Source lumineuse	LED non interchangeable
Avec source lumineuse	Oui
Matériau du boîtier	Plastique
Couleur du boîtier	Blanc
Matériau du couvercle	Plastique transparent
Type de tension	CA
Tension nominale	230 - 4000 V
Classe de protection (IP)	IP40
Résistance aux chocs	IK05
classe de protection selon IEC 61140	II
Température ambiante nominale selon CEI 62722-2-1	0 - 3 °C
Flux lumineux en mode d'urgence	20 lm
Puissance du système	3 W
Consommation électrique en mode secours	3 W
Température de couleur	4000 - 40 K
Distance de reconnaissance	30 m
Durée de fonctionnement nominale	1 h
Largeur	194 mm
Hauteur/profondeur	30 mm
Longueur	314 mm

UP LED EXIT DF 30M SA 1H (BANDIERA).Batt. NiCd 3,6v 1,5Ah

Marque	BEGHELLI
Art. N°	B4321
Unité de vente	pc
EAN PCE	8002219817600
EAN QTY PCE	1
EAN C01	8002219817600
EAN QTÉ C01	6
Code Intrastat	94051940